

DESi

AKILLI EV
OTOMASYON
MODÜLÜ



KULLANIM KILAVUZU

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Çalışma Voltajı:** 5 -15 V DC
- **Akım Sarfiyatı:** 30 mA maksimum
- **Çalışma Koşulları:** 0-40 C
- **Kontrol Mesafesi:** 15 metreye kadar (*Ortamda bulunan kablolu diğer üniteler etkileyebilir ve bu mesafe kısalabilir.*)

2. AKILLI EV OTOMASYON ARAYÜZÜ İLE AKILLI KİLİT EŞLEŞTİRME

- Uygulamayı açın ve yetkili akıllı telefon ile kilide bağlanın.
- Sağ üstte bulunan ayar butonuna dokunun ve alttan **KULLANICILAR** sekmesine giriş yapın. Açılan ekrandan **YENİ KONTROLCÜ / KULLANICI TANIMLAMA** satırına dokunun ve **+** butonuna dokununuz.
- Akıllı kilitten önce uzun, daha sonra kısa uyarı sesi gelecektir. Kısa uyarı sesinden sonra eksi (-) ve T1 kablolarını 2-3 saniye boyunca birbirine değdirin ve çekin. Bu işlemi 1-2 kere tekrarlayabilirsiniz.
- Eğer tanıma işlemi başarılı olduysa, akıllı kilitten sıralı uyarı sesleri duyulur.

3. KULLANIM DETAYLARI

- Akıllı ev otomasyon arayüzünde 3 farklı kullanım modu vardır:
 - Normal Mod
 - Toggle Mod
 - Gecikmeli Mod

3.1 Normal Mod

- Kilitleme ve açma işlemi normal şekilde gerçekleşir.
- Eksi (-) ilk uçlarını kısa devre yapınca : **Kilitleme**
- Eksi (-) ve T2 uçlarını kısa devre yapınca : **Açma**

3.2 Toggle Mod

- Sıralı şekilde bir açma, bir kilitleme yapılır.
- Örneğin ilk tetiklemede açma yapıldıysa bir sonraki tetiklemede kilitleme yapar. Bu şekilde sırayla devam eder.
- T1-T2 uçlarını birbirine bağlı şekilde bırakın. Eksi (-) ve T1+T2 ilk tetikleme işleminde açma, diğer tetikleme işleminde ise kilitleme yapacaktır.

3.3 Gecikmeli Mod

- Plastik kapağı söktüğünüzde, ana kart üzerinde sol üstte 5 delik göreceksiniz.
- Bu deliklerden soldan 2. ve 3. deliği kısa devre yaparak bırakırsanız (ataç veya lehim teli kullanılabilir), açma ve kilitleme işlemleri tetiklemeden 3-4 saniye sonra gerçekleşir.
- Eksi (-) ve T1 uçlarını kısa devre yapınca : **Kilitleme** (3-4 saniye gecikmeli)
- Eksi (-) ve T2 uçlarını kısa devre yapınca : **Açma** (3-4 saniye gecikmeli)

www.utopic.com.tr

www.desi.com.tr

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri

Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu

Sk. No:1 Bayrampaşa İstanbul / Türkiye